

1- IP Kameranın yönlendirme ayarları.

Kamera yönlendirme işlemleri kamera menüsü üzerinden yapılmaktadır. Kamera menüsüne girmek için IE nin Preset bölümünden **95** presetini seçip onay butonuna basınız.



Karşımıza kameranın menüsü açılacaktır.

a- Preset Tanımlaması

Ok butonlarını kullanarak **Preset** seçeneğinin üzerine gelin ve sağ yön butonuna basın aşağıdaki menü açılacaktır.



- Preset No** : 001 Tanımlanmak istenen preset numarası.
- Preset ID** : Preset adı.
- Pan XX Tilt: XX** : preset kordinatları
- Save** : Kaydetme
- Exit** : Çıkış

Yön butonlarını kullanarak **Preset No** ve **Preset Adını** giriniz. **Save** seçeneğine gelerek **Focus(-)** butonuna basınız koordinat tanımlama seçeneği aktif olacaktır. Kamerayı yön butonlarıyla yönlendirerek sabitlenecek noktaya getiriniz ve **Focus (-)** butonuna basınız. Noktayı kaydetmek için **Save** seçeneğine gelin ve **sağ yön** butonuna basınız. Yapılan bu işlem sayesinde **1. preset** noktasını tanımlamış oluyoruz. Diğer noktalar içinde aynı işlemleri tekrarlayın.

b- Presete gitmek

Kameraya tanıttığımız presetlere gitmek için preset listesinden preset numarasını seçiniz.

