

# PA-9324 İNTER-M 100V POWER AMPLİFİKATÖR



## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Güç Çıkışı (RMS)              | 240W                              |
| Çıkış Empedansı veya Gerilim  | 4 $\Omega$ , 70V, 100V            |
| Ön Panel LED'leri             | -40dB, -10dB, Kırpma ve Koruma    |
| Frekans Tepkisi               | 70Hz - 18kHz                      |
| THD                           | <% SPAN 1<                        |
| Sinyal-Gürültü Oranı          | > 95dB                            |
| Yüksek Geçmek Filtre          | -3dB @ 400H                       |
| Giriş Hassasiyeti ve Empedans | 1.0V/10k $\Omega$                 |
| Giriş Seviyesi Ayarı          | 12dB - 0dB                        |
| AC Güç Kaynağı                | 100-120VAC veya 220-240           |
| Güç Kaynağı - DC              | 24VDC                             |
| Güç Tüketimi                  | 300w                              |
| Güç Anahtarı                  | İntegral Güç ile Push-On/Push Off |
| Ağırlık                       | 14kg                              |
| Boyutlar (G x Y x D)          | 430 (W) x 20.7 (H) x 310 (D) mm   |